SAMDUCK SD-604 사용 설명서

1. SLIDE 스위치 설정

① 효과신호 LOW 로 동작 시킬때 SLIDE SWITCH (L) 위치

② 효과신호 HIGH 로 동작 시킬때 SLIDE SWITCH (H) 위치

2. 외부 전원선 및 효과 입력선

▶ 빨강색--------DC +12 VOLT

▶ 검정색--------DC GROUND (GND)

▶ 노랑색--------효과신호 A

▶ 밤색----------효과신호 B

3. DIP SWITCH 설정

MODE	DIP 0	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	LED DISPLAY
기본조명 동작속도	OFF	OFF	*	*	*	*	*	*	아주 느림
	ON	OFF	*	*	*	*	*	*	느림
	OFF	ON	*	*	*	*	*	*	빠름
	ON	ON	*	*	*	*	*	*	아주 빠름
밝기조절	*	*	OFF	*	*	*	*	*	밝음
	*	*	ON	*	*	*	*	*	어두움
효과조명	*	*	*	OFF	*	*	*	*	빠름
속도조절	*	*	*	ON	*	*	*	*	느림
기본조명	*	*	*	*	*	*	*	OFF	기본동작
MODE	*	*	*	*	*	*	*	ON	로테션동작

4. 배선 결선방법

▶LP-R(7P)------LED 배면에서 오른쪽

▶LP-L(7P)------LED 배면에서 왼쪽

▶LP-RT(5P)----LED 배면에서 오른쪽 상단

▶LP-LT(5P)----LED 배면에서 왼쪽 상단

▶LP-CB(4P)---LED 배면에서 중간 하단

▶LP-CT(6P)---LED 배면에서 중간 상단

5.기판

